

MZ-648



Micrófonos con selector de zonas o prioridad para el amplificador de zonas MPZ-6480RGU. Reproducción de mensajes y tonos musicales. Avisos con prioridad. Selector de zonas o prioridad.

<b>MICRÓFONO</b>	Condensador electret con flexo
<b>ENTRADAS</b>	1 micro balanceado 1 micro selector de zonas, RJ-45 1 auxiliar, 2 x RCA
<b>SALIDAS</b>	1 micro selector de zonas, RJ-45 1 conexión a PC, USB B
<b>CONEXIÓN</b>	Cable RJ-45, distancia superior a 100 m
<b>ALIMENTACIÓN</b>	24 V CC, 2 A con adaptador incluido, alimentación por el amplificador o alimentación local
<b>MEDIDAS</b>	Micrófono con flexo: 450 mm alto Base: 220 x 55 x 160 mm fondo
<b>PESO</b>	1 kg

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.