

## MPZ-6480RGU



Amplificador de zonas. 6 zonas con control independiente de volumen, máximo 120 W por zona. Reproducción de hasta 6 mensajes pregrabados. Grabador/reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital de radio FM. Memoria interna para almacenar mensajes y tonos musicales de aviso. Alimentación phantom. Prioridad de avisos. Conexión hasta 3 micrófonos con selector de zonas MZ-648 y 3 micrófonos con prioridad M-64.

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>POTENCIA</b>             | 480 W RMS  |
| <b>RESPUESTA</b>            | 80-16.000 Hz $\pm$ 3 dB  |
| <b>DISTORSIÓN</b>           | Armónica: < 1%   |
| <b>ENTRADAS</b>             | 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 2'5 mV y 10.000 Ohm 300 mV, conmutables<br>2 auxiliares, 2 x RCA 10.000 Ohm 500 mV<br>1 insert, jack 6'3 mm 1 V<br>1 tel. paging, terminales roscados 10.000 Ohm 250 mV<br>1 micro con selector de zonas, RJ-45<br>1 micro con prioridad, RJ-45 |
| <b>SALIDAS</b>              | 1 paging out, jack 6'3 mm 1 V<br>1 rec out, 2 x RCA 1 V  |
| <b>RELACIÓN SEÑAL/RUIDO</b> | Mic > 60 dB<br>Line > 70 dB  |
| <b>PROTECCIONES</b>         | Temperatura y sobrecarga   |
| <b>PHANTOM</b>              | 24 V en micros 1 a 4, seleccionable  |
| <b>PRIORIDAD</b>            | Mic 1 y avisos desde M-64.<br>Mic 2, avisos desde MZ-648, mic 3, mic 4, aux 1, aux 2, tel ring, tel voice, chime (frontal), siren (frontal), reproductor USB/MP3/FM, mensajes pregrabados de MZ-648, nivel de prioridad 1 a 4 seleccionable mediante menu.   |
| <b>IMPEDANCIA</b>           | 4 Ohm y línea 100 V, terminales roscados   |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>         | 230 V CA, 960 W máximo   |
| <b>MEDIDAS</b>              | 483 x 133 x 433 mm fondo. 3 U rack 19'   |
| <b>PESO</b>                 | 15'9 kg  |
| <b>ACCESORIOS</b>           | Soporte para montaje en rack 19'<br>Antena FM  |
| <b>OPCIONAL</b>             | MZ-648: micrófono con selector de zonas  |

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.