

MP-121P



Programador semanal.Reproductor USB/SD/MP3.Pantalla LCD.Prioridad de avisos.9 mensajes, seleccionables individualmente mediante botones de acceso directo o cierre de contactos.

| | |
|---------------------|--|
| RESPUESTA | 50-18.000 Hz \pm 3 dB |
| DISTORSIÓN | Armónica: < 0'5% a 1 kHz |
| ENTRADAS | 2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 5 mV y 47.000 Ohm 150mV, conmutables 2 auxiliares, 2 x RCA 10.000 Ohm 350 mV |
| SALIDAS | 1 master, 2 x RCA y 2 x XLR 600 Ohm 1 V mono/estéreo seleccionable 1 rec out, 2 x RCA |
| CONTROLES | Tono: graves y agudos Balance Volumen: input 1 y 2, aux 3 y 4, MP3 y volumen general |
| PRIORIDAD | Micro 1 por nivel de señal, seleccionable |
| ALIMENTACIÓN | 230 V CA, 9 W |
| MEDIDAS | 483 x 89 x 310 mm fondo. 2 U rack 19' |
| PESO | 4'5 kg |

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.