

MA-125RGUB



Amplificador de megafonía. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil. Grabador/reproductor USB/SD/MP3. Sintonizador digital FM. Alimentación phantom. Prioridad de avisos.

| | |
|---------------------|---|
| POTENCIA | 180 W máximo, 120 W RMS |
| RESPUESTA | 80-16.000 Hz ± 3 dB |
| DISTORSIÓN | Armónica: < 0'5% |
| ENTRADAS | 4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 3 mV RMS y 47.000 Ohm 150 mV RMS, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, terminales roscados 600 Ohm 100 mV RMS |
| SALIDAS | 1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm, 775 mV RMS y 1 W 8 Ohm (entrada aux) |
| CONTROLES | Tono: Graves: ± 10 dB Agudos: ± 10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux, volumen general, reproductor USB/SD/MP3 y receptor bluetooth |
| REPRODUCTOR | Receptor bluetooth, grabador/reproductor USB/SD/MP3 y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática |
| PHANTOM | 24 V en micros 1 a 4, seleccionable |
| PRIORIDAD | Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable |
| IMPEDANCIA | 4 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados |
| ALIMENTACIÓN | 230/115 V CA, 290 W y 24 V CC, 161 W |
| MEDIDAS | 420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19' |
| PESO | 9'8 kg |
| ACCESORIOS | Soportes para montaje en rack 19' |

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.