

## MA-125Z



Amplificador de megafonía. 4 zonas de altavoces seleccionables con control independiente de volumen. Alimentación phantom. Prioridad de avisos.

<b>POTENCIA</b>	180 W máximo, 120 W RMS
<b>RESPUESTA</b>	80-16.000 Hz $\pm$ 3 dB
<b>DISTORSIÓN</b>	Armónica: < 1%
<b>ENTRADAS</b>	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 4 mV y 47.000 Ohm 150 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 300 mV 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V 1 tel. input, terminales roscados 600 Ohm 100 mV
<b>SALIDAS</b>	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V1 monitor, terminales roscados 600 Ohm, 775 mV y 1 W 8 Ohm (entrada aux)
<b>CONTROLES</b>	Tono: Graves: $\pm$ 10 dB Agudos: $\pm$ 10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux y volumen general
<b>PHANTOM</b>	24 V en micros 1 a 4, seleccionable
<b>PRIORIDAD</b>	Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable
<b>SELECTOR ZONAS</b>	4 zonas de altavoces seleccionables con control independiente de volumen, máximo 120 W por zona
<b>IMPEDANCIA</b>	4 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230/115 V CA, 290 W y 24 V CC, 161 W
<b>MEDIDAS</b>	420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19"
<b>PESO</b>	10'2 kg
<b>OPCIONAL</b>	MA-2N: soportes para montaje en rack 19"

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.