



Reproductor mezclador. Mezclador con entrada de mic y auxiliares. Grabador/reproductor USB/SD/MP3, sintonizador digital FM y receptor bluetooth. Puerto USB para conexión de memorias y discos duros con formato FAT32. Lector de tarjetas SD. Receptor bluetooth incorporado, reproduce la música recibida desde un teléfono móvil.

RESPUESTA	20-20.000 Hz
CONTROLES	Desconexión de tierra GND lift
ENTRADAS	1 micro balanceado combo (XLR y jack 6'3 mm) 1 audio estéreo, 2 x RCA y jack 3'5 mm 3 auxiliares, 2 x RCA 1 tape in, 2 x RCA
SALIDAS	1 audio estéreo balanceado, 2 x XLR 2 audio estéreo, 2 x RCA 1 tape out, 2 x RCA 1 auriculares estéreo, jack 6'3 mm
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 50 W
MEDIDAS	430 x 44'5 x 150 mm fondo. 1 U rack 19'
PESO	1'5 kg
ACCESORIOS	Soportes para montaje en rack 19' Antena AM y FM

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.