



Mezcladores estéreo para micrófonos y entradas de línea o auxiliar.

<b>ENTRADAS</b>	4 micros balanceados, XLR o 4 líneas balanceadas jack 6'3 mm 4 canales estéreo líneas auxiliares balanceadas, 2 x jack 6'3 mm 1 CD/tape in estéreo, 2 x RCA
<b>CONTROLES</b>	8 controles por canal mono: ganancia, ecualizador de 3 bandas, filtro de graves, envío auxiliar/efectos, pan, volumen e indicador luminoso clip 4 controles por canal estéreo: atenuación, envío auxiliar/efectos, balance y volumen Selección de efectos y envíos Volumen de auriculares Control de volumen independiente de salida main
<b>SALIDAS</b>	Main estéreo desbalanceado, 2 x jack 6'3 mm Auxiliar/efectos mono desbalanceado, jack 6'3 mm Control room estéreo desbalanceado, 2 x jack 6'3 mm CD/tape out estéreo, 2 x RCA Auriculares estéreo, jack 6'3 mm
<b>PHANTOM</b>	48 V
<b>RESPUESTA</b>	20-20.000 Hz
<b>ALIMENTACIÓN</b>	18 V CA x 2, 650 mA con adaptador incluido
<b>MEDIDAS</b>	254 x 50 x 224 mm fondo
<b>PESO</b>	1'5 kg

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.